



NLC14.009

IR-SENSOR DOOR 12-24VDC

IR-sensor Door är en infraröd sensor för automatisk styrning av LED-belysning när dörr eller lucka öppnas och stängs. Sensorn aktiveras på 3–6 cm avstånd och passar för både enkla dörrar och dubbeldörrar.

Funktion och prestanda

Sensorn aktiverar belysningen när dörren öppnas och släcker den när dörren stängs. Ljuset dimras upp och ned under cirka 2 sekunder, vilket ger en mjuk övergång istället för direkt av och på. Maxbelastning 60 W vid 12–24 V DC. Placeras mellan drivdon och LED-armatur eller LED-strip.

Installation och montage

Utanpåliggande montage med mått 25 × 35 × 8 mm. Levereras med 100 mm anslutningskabel och 1000 mm sensorkabel för flexibel placering. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDE



Svart

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **IP20**

ELEKTRISK DATA

Spänning **12 - 24Vdc**

MÅTT

Bredd **35mm**

Längd **25mm**

Höjd **8mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Funktion **Sensor: Dörr öppen / Dörr stängd**

Typ av brytare **IR-sensor**

Max effekt **60W**

Montage **Utanpåliggande**

detekteringsavstånd **3-6cm**

